

Hinweise für Anschluss Samsung/Multidata an NPC (Ansteuerung Kundendisplay):

Kassentypen : ER-380/420M,ER-600/650,ER-52xx

Einstellungen(default):

9600 Baud, none Parity, 1 Stopbit, 8 Data bits.

Wichtig:

Es wird nach dem Empfang eines Datenstreams ein Timeout gewartet und dann die letzten 40 Zeichen entnommen. Das Timeout wird in 10ms – Schritten unter KASSENNUMMER im POS-Menü eingetragen (default: 05 = 50ms).

Falls bei schnellem Kassieren der ein oder andere Artikel ‚verlorengeht‘ dann hier bitte das Timeout auf 20,30ms stellen (also 02 oder 03 als Nummer).

Weiterhin möglich, falls kein Kundendisplay angeschlossen ist: Die Baudrate auf 19.200 Baud in der Kassenkonfiguration ändern und dann auch beim NPC. Ergebnis: Das Aussenden der Artikeldaten wird halbiert, die Pausen zwischen den einzelnen Buchungsschritten werden grösser!

Direktanschluss RS232:


Vectron

RJ45 -Plug

Kabel

NPC

9pol. SUB-D- Stecker



Erstellung eines „Mithör-Kabels“ bei Verwendung eines bestehenden Kundendisplays:

Von Kasse

Kundendisplay

Comport

9-pol

1:1 durch verbunden

RS232

9-pol.

Pin3 TxD

Pin5 Gnd

